

Firewall palovaroitin

Firewall-paloilmoittimen ohjauspaneelissa yhdistyvät uusin teknologia ja moderni muotoilu, mikä yhdessä helpon käytön kanssa tekee Firewall:ista hyvän valinnan moniin eri sovelluksiin.

Keskus on suunniteltu käytettäväksi pienissä ja keskisuurissa tiloissa, kuten kaupoissa, toimistoissa, päiväkodeissa, pesutuvissa, kellari- ja ullakovarastoissa ja vastaavissa. Sitä voidaan käyttää myös ovensulkimen keskuksena tai savuluukun ohjauspaneelina.

Paneeli on EN54-sertifioitu, mikä takaa korkean turvallisuuden ja luotettavan toiminnan. Sitä on saatavana kahtena mallina, joista toisessa on neljä ja toisessa kahdeksan osaa.

OMINAISUUDET JA EDUT



Firewall Fire Alarm Control Centre on perinteinen ohjauspaneeli, joka on erittäin käyttäjäystävällinen. Asennus, konfigurointi ja käyttöönotto ovat erittäin nopeita ja helppoja. Etupaneeli on helppo nähdä loogisesti sijoitetuilla painikkeilla ja ilmaisimilla. Kaikkia osia valvotaan oikosulkujen ja keskeytysten varalta.

Firewall on saatavana kahtena versiona, joista toisessa on neljä ja toisessa kahdeksan osaa. Jopa 32 ilmaisinta voidaan liittää osaa kohti. Paneelissa on sisäänrakennettu hälytysviive, joka mahdollistaa palohälytyksen ohjauspaneelin nollaamisen ennen hälytyslaitteen aktivointia, jos väärä hälytys tarkistetaan.

Osassa, jossa on sekä ilmaisimet että hälytyspainikkeet, paneeli voi havaita, tuleeko hälytys ilmaisimesta vai hälytyspainikkeesta.

OMINAISUUDET JA TESTITILA

Paneelissa on erillinen pistorasia jokaiselle osalle. Lähdöt voidaan ohjelmoida aktivoitumaan joko tulipalon, vian tai molempien sattuessa. Relelähdtöjä on 2, yksi tulipalolle ja toinen vialle.

Siellä on myös hälytyslaitteen lähtö, jota valvotaan oikosulkujen ja keskeytysten varalta, sekä 24 voltin lähtö.

Varaparistotoiminta koostuu yhdestä 12 voltin akusta tai kahdesta sarjaan kytketystä 6 voltin paristosta.

Paneelia voi testata vain yksi henkilö, ja se on varustettu automaattisella nollauksella testauksen jälkeen, joten ohjauspaneelia ei tarvitse nollata manuaalisesti testitilassa.

Huoltohälytystoiminto ilmoittaa, kun on huollon aika. Käyttöhälytys voidaan kytkeä pois päältä tai asettaa hälyttämään 6 kuukauden, 1 vuoden tai 2 vuoden kuluttua.

TEKNISET TIEDOT

- Mitat (L x K x S): 255 x 360 x 93 mm
- Käyttöjännite: 100–240 VAC, 50/60 Hz 45 VA
- Paristot: 1 paristo 12 VDC, 7 Ah (tai 2 paristoa 6 VDC, 12 Ah)
- Osiot: 4 tai 8
- Jännite ulos: 24 VDC, enintään 500 mA
- Kuorman valmiustila: 65 mA
- Suurin kuorma: 1 A
- Sulake: Pääsulake, 4 A Lähtö 24 VDC, 1,6 A. Hälytyslaitteen teho, 500 mA
- Releen yhteystiedot: 250 VAC, 10 A
- Osiot: 24 V, < 65 mA. Jopa 32 tavanomaista ilmaisinta, loppuvastus 3300Ω, 1/4W
- Lisälähdöt: 80 VDC, 500 mA
- Kaapelin tulot: 8 x Ø 20 mm

EDULLINEN PALOILMOITINPAKETTI

Paloilmoitinpaketti sisältää kaiken, mitä tarvitaan kokonaiseen järjestelmään. Pakettia voidaan täydentää lisälaitteilla tai lisävarusteilla tarpeen mukaan.

Sisältö

- 1 paloilmottimen ohjauspaneeli (4 osaa)
- 2 kpl palovaroitin, optinen
- 2 kpl ilmaisimen liitintä
- 1 kpl hälytyspainike
- 1 kpl Larmdon, sireeni
- 1 kpl akku